I. 浮動IP位址配置程序

1. 安裝前注意事項

在安裝和記環球電訊寬頻上網程式前，請先確定以下事項：

- 已安裝網絡卡
- 已設定 TCP/IP
- 網絡拉線已經穩妥連接網絡卡
- 已關閉所有防毒軟件的程式
- 已解除所有 PPPoE 上網程式

2. 視窗95 / 98 / 2000 / ME / NT4.0 SP4

1. 放入光碟然後按"安裝寬頻上網程式"鍵。
   * 於放入光碟後，如果程式未能自動啟用，您亦可利用，"Browse"功能開啟"EnterNet"文件夾。

2. 選"Setup"並雙按開始執行程式。

3. 若您的電腦出現右方版面，選擇"從程式目前所在位置執行這個程式 (R)"，然後按"確定"鍵。

若您的電腦出現右方版面，請按"Open"鍵。

4. 選擇"Step-By-Step Install (let me choose my settings)"，然後按"Next"鍵。

5. 再按"Next"鍵，閱讀軟件授權協議書。

6. 請細心閱讀軟件授權協議書，按下"Yes"鍵便可繼續安裝。

7. 按"Next"鍵，將軟件安裝於預設資料夾內，或按"Browse"選擇安裝於其他資料夾內。

8. 按"Yes"鍵設定捷徑連線於電腦桌面上。

9. 必須重新啟動電腦以確定安裝程式，選擇"Yes"，然後按"Finish"鍵。

10. 電腦重新啟動後，會有"EnterNet 300"圖示在電腦桌面上，雙按圖示繼續安裝程序。

11. 雙按圖示"Create New Profile"。

12. 輸入"HGC"作為組態名稱，然後按 "Next"鍵。

13. 在使用者名稱欄內輸入"線路號碼@on-nets.com"，在密碼欄內輸入「賬戶號碼」，重覆輸入一次密碼，然後按"Next"鍵。

*「賬戶號碼」及「線路號碼」請參閱P.59之賬戶資料欄。

14. 在往後版面按"Next"鍵，並保留所有預設值。

15. 按"Finish"鍵完成組態工作。

16. 組態完成後，你可把圖示拖到電腦桌面上作快速捷徑。

17. 若您想連線上網，請雙按捷徑連線圖示，並按"Connect"鍵開始登入。

18. 成功登入後，在系統狀態中可見一綠色連網圖示。

19. 現您已成功連線。如需終止連線，請雙按系統狀態圖示，然後按"Disconnect"鍵。

20. 如需詳細使用者指南可在以下路徑找到：

C:\Program Files\Efficient Networks\EnterNet 300\app\EnterNet.hlp

3. 視窗 XP

以內置 PPPoE 接駁程式設定「和記環球電訊」寬頻接駁
(只適用於視窗 XP 家用版 及 XP 專業版)

圖解以視窗 XP 專業版為準(傳統檢視)

1. 請按"開始"，再按"控制台"。

2. 於"控制台"按"網絡及網際網路連線"繼續。

3. 於"網絡工作"視窗中，按"建立一個新連線"。

4. 然後按"下一步"。

5 再選擇"連線到網際網路"，然後按"下一步"。

6 於"新增連線精靈"視窗中，選擇"手動設定我的連線"，然後按"下一步"繼續。

7 選擇"使用需要使用者名稱和密碼的寬頻連線來連線"，然後按"下一步"繼續。

8 輸入"HGC Broadband"作為"ISP名稱"，然後按"下一步"。

9. 於"使用者名稱"鍵入"線路號碼@on-nets.com"，於"密碼欄"及"確認密碼欄"鍵入「賬戶號碼」，然後按"下一步"。
* 「賬戶號碼」及「線路號碼」參閱P.59之賬戶資料欄。

10. 選擇"將這個連線的捷徑加到我的桌面上"，然後按"完成"。

11. 完成新增連線後，會有"HGC Broadband"圖示在電腦桌上，雙按圖示繼續安裝程序。

12. 以"線路號碼@on-nets.com" 登入上網，登記您的使用者名稱及密碼 。

13. 成功登入後，在系統狀態中可見一連網圖示。